



Паспорт

16 АМПЕР

блок силовых розеток вертикального размещения

Серийный номер:

ОТК:

Дата изготовления:

Сделано в Беларуси. ИООО «ЦМО». ТУ ВУ 800008148.007-2012. Сохраняйте паспорт изделия в течение гарантийного срока.



Описание изделия

Блок силовых розеток обеспечивает подключение оборудования к электросети переменного тока, предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в телекоммуникационных шкафах. Совместим с напольными монтажными шкафами высотой от 33U до 50U. Поставляется в индивидуальной упаковке с комплектом крепежа. Перед включением и эксплуатацией ознакомьтесь с паспортом изделия.

Комплект поставки

Блок силовых розеток – 1 шт., комплект крепежа – 1 шт., паспорт – 1 шт.

Технические характеристики*

*В зависимости от комплектации

Типы портов	Shuko, IEC 60320 C13, IEC 60320 C19	
Вход электропитания	Шнур (кабель) питания 1,8 м, 3 м. IEC 60320 C20. Клеммная колодка.	
Номинальное напряжение	220-230 В	
Максимальная суммарная нагрузка (мощность)	4,0 кВт	
Номинальный ток нагрузки	16 А	
Рабочая частота	50-60 Гц	
Степень защиты	IP20	
Климатическое исполнение	УХЛ4, ГОСТ 15150	
Габариты (ВхШхГ)	33U-38U 42U-48U	1463х45х45 мм 1863х45х45 мм
Масса не более	2,5 кг	



**АДРЕС
ИЗГОТОВИТЕЛЯ**
Республика Беларусь,
223051, Минская область,
Минский район, п. Колодищи,
ул. Минская, дом 67А
тел. +375 (17) 500-00-00
info@remer.su
www.remer.su

Устройство

Контроль и защита электропитания

Блок силовых розеток выполнен в анодированном алюминиевом корпусе. В зависимости от комплектации имеет: вход питания IEC 60320 C20, либо кабель (шнур) питания различной длины, возможна комплектация клеммной колодкой для подключения кабеля питания номинальным сечением до 2,5 мм². В зависимости от модификации в блок установлены:

Включатель Код артикула: V 16 А 220 В переменный ток	Индикатор питания Код артикула: I 125 В / 220 В переменный ток
Амперметр Код артикула: AM Амперметр (цифровой, переменного тока) Максимальный ток: 16 А (переменный ток) Предел измерений: 20 А (переменный ток) Точность измерений: ±1,0% Шаг измерений: 200 мА Частота: 50-60 Гц Количество знаков на дисплее: 3 Дисплей: светодиоды красного цвета Питание: 220 В (переменный ток)	Фильтр защиты с индикатором Код артикула: FI 1-16 А 220 В переменный ток Индикатор заземления – светодиод горит, блок заземлен. Индикатор перенапряжения – светодиод зеленый, напряжение в пределах нормы Индикатор электропитания – светодиодкрасный, электропитание включено
Автомат электропитания Код артикула: А 1-16 А 220 В переменный ток При повышении максимальной мощности потребления 4,0 кВт срабатывает защита от перегрузки. Время срабатывания зависит от величины перегрузки	

Требования безопасности

Запрещается!

- вскрывать блок розеток, разбирать и вносить изменения.*
- эксплуатировать блок с механическими повреждениями.
- эксплуатировать во влажных помещениях с риском попадания влаги внутрь корпуса блока.
- использовать блок с неисправными комплектующими контроля и защиты электропитания.

*за исключением блоков с клемной колодкой.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Транспортирование изделий в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. При транспортировании, погрузке и выгрузке должны быть приняты меры по защите от ударов, падений. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150–69. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

При обнаружении неисправности

При обнаружении признаков неисправности: нагрева, отсутствия напряжения в розетках, запахов из изделия, механическом повреждении, следует немедленно отключить блок розеток от электросети и обратиться к производителю. Не проводите самостоятельный ремонт!

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие блоков требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями. Гарантийный срок эксплуатации блоков розеток (включая хранение и транспортирование) – 12 месяцев со дня приобретения потребителем. Изготовитель устраняет неисправности вышедшего из строя изделия при наличии заполненного паспорта.

✓	Код производителя	Наименование изделия	Артикул изделия
	30112224200	Вертикальный блок розеток Rem-16 с инд., 20 Shuko, 16 А, алюм., 33-38U, шнур 3 м.	R-16-20S-I-1420-3
	30112224201	Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 20 Shuko, 16 А, алюм., 33-38U, шнур 3 м.	R-16-20S-A-1420-3
	30112224202	Вертикальный блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 20 Shuko, 16 А, алюм., 33-38U, шнур 3 м.	R-16-20S-FI-1420-3
	30112224203	Вертикальный блок розеток Rem-16 с инд., 10 Shuko, 10 IEC320 C19, 16 А, алюм., 33-38U, шнур 3 м.	R-16-10S-10C19-I-1420-3
	30112224204	Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 10 Shuko, 10 IEC320 C19, 16 А, алюм., 33-38U, шнур 3 м.	R-16-10S-10C19-A-1420-3
	30112224205	Вертикальный блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 10 Shuko, 16 А, 10 IEC320 C13, алюм., 33-38U	R-16-10S-10C13-FI-1420-3
	30112224206	Вертикальный блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 20 IEC320 C13, алюм., 33-38U, шнур 3 м.	R-16-20C13-FI-1420-3
	30112224301	Вертикальный блок розеток Rem-16 с инд., 25 Shuko, 16 А, алюм., 42-48U, шнур 3 м.	R-16-25S-I-1820-3
	30112224302	Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 25 Shuko, 16 А, алюм., 42-48U, шнур 3 м.	R-16-25S-A-1820-3
	30112224303	Вертикальный блок розеток Rem-16 с инд., 15 Shuko, 10 IEC320 C19, 16 А, алюм., 42-48U, шнур 3 м.	R-16-15S-10C19-I-1820-3
	30112224304	Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 15 Shuko, 10 IEC320 C19, 16 А, алюм., 42-48U, шнур 3 м.	R-16-15S-10C19-A-1820-3
	30112224305	Вертикальный блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 25 Shuko, 16 А, алюм., 42-48U, шнур 3 м.	R-16-25S-FI-1820-3
	30112224306	Вертикальный блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 25 IEC320 C13, алюм., 42-48U, шнур 3 м.	R-16-25C13-FI-1820-3
	30112224307	Вертикальный блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 15 Shuko, 16 А, 10 IEC320 C13, алюм., 42-48U, шнур 3 м.	R-16-15S-10C13-FI-1820-3
	30112224207	Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 20 Shuko, 16 А, алюм., 33-38U, колодка	R-16-20S-A-1420-K
	30112224208	Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 10 Shuko, 10 IEC320 C19, 16 А, алюм., 33-38U, колодка	R-16-10S-10C19-A-1420-K
	30112224209	Вертикальный блок розеток Rem-16 с выкл., 10 Shuko, 10 IEC320 C13, вход C20 16 А, алюм., 33-38U	R-16-10S-10C13-V-1420
	30112224210	Вертикальный блок розеток Rem-16 с выкл., 14 IEC320 C13, 10 IEC320 C19, вход C20 16 А, алюм., 33-38U	R-16-14C13-10C19-V-1420
	30112224308	Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 25 Shuko, 16 А, алюм., 42-48U, колодка	R-16-25S-A-1820-K
	30112224309	Вертикальный блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 15 Shuko, 10 IEC320 C19, 16 А, алюм., 42-48U, колодка	R-16-15S-10C19-A-1820-K
	30112224310	Вертикальный блок розеток Rem-16 с выкл., 16 IEC320 C13, 12 IEC320 C19, вход C20 16 А, алюм., 42-48U	R-16-16C13-12C19-V-1820
	30112224311	Вертикальный блок розеток Rem-16 с выкл., 15 Shuko, 10 IEC320 C13, вход C20 16 А, алюм., 42-48U	R-16-15S-10C13-V-1820
		Вертикальный блок розеток Rem-16 с инд., 20 Shuko, 16 А, алюм., 42-48U, шнур 3 м.	R-16-20S-I-1820-3